

Pairing / Binding Prozedur

mit der EURGLE 2,4 Ghz 8 Kanal von SATURNHobbies.eu



1. Fernbedienung ist ausgeschaltet
2. Binding-Kabel in Position 10 bei BIND einstecken
3. Stecker vom ESC oder vom U-BEC auf Position 3 einstecken (WICHTIG! SCHWARZES oder BRAUNES Kabel des Steckers ist unten – siehe Abbildung)
4. Batterie an ESC oder U-BEC anschließen
5. LEDs in den beiden Gehäusen des Empfängers blinken (Bereit zum Binden)
6. Gleichzeitig hinten auf den Knopf des Sendemoduls drücken und halten und die Fernbedienung einschalten



7. Nach max. 10s leuchten die LEDs am Empfänger konstant rot – Bindung abgeschlossen
8. Strom am Empfänger ausschalten, Fernbedienung ausschalten
9. Binding-Kabel entfernen – FERTIG!

Die Fernbedienung läuft störungsfrei im Modus FM-PPM.